9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Светильник настенно-потолочный
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	Светодиодочка
Страна изготовитель	Китай
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Дата изготовления	Указана на упаковке или корпусе светильника

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Джезянг провинс, Саньмэнь коунти, Хаййоу стрит, Вутонг роад, билдинг Б, №18, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.
11.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

СВЕТОДИОДОЧКА

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СЕРИИ ДПО PROFI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светодиодные светильники серии ДПО PROFI торговой марки «Светодиодочка» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжения 220 В частоты 50 Гц и соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.

1.2 Светильники применяются для внутреннего освещения жилых, производственных и общественных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	ДПО PROFI 10 Вт	ДПО PROFI 14 Вт	ДПО PROFI 20 Вт	ДПО PROFI 28 Вт	ДПО PROFI с ДД 14 Вт	ДПО PROFI с ДД 20 Вт	ДПО PROFI с ДД 28 Вт
Напряжение питания (переменного тока)	220-240 В						
Частота сети	50 Гц						
Потребляемая мощность	10 Вт	14 Вт	20 Вт	28 Вт	14 Вт	20 Вт	28 Вт
Световой поток	800 лм	1120 лм	1600 лм	2240 лм	1120 лм	1600 лм	2240 лм
Цветовая температура	6500 К						
Индекс цветопередачи	Ra>80						
Коэффициент пульсации	<5%						
Коэффициент мощности	＞0.5						
Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254	IP40						
Диапазон рабочих температур	-20 - +40						
Срок службы	10000 ч						
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140	II						
Материал рассеивателя	высококачественный пластик						
Материал корпуса	высококачественный пластик						
Способ установки	Настенный, потолочный						
Габариты, мм	132*27 мм	132*27 мм	173*27 мм	203*27 мм	132*27 мм	173*27 мм	203*27 мм
Диаметр светильника, мм	132 мм	132 мм	173 мм	203 мм	132 мм	173 мм	203 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт.	1
Набор креплений, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

4. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Требования безопасности.
Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.
Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.
Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
4.2. Подготовка изделия к работе.
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.
4.3. Подключение.
Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
5.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
5.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
5.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
5.5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице ниже.

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В
	- убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции
	- убедитесь в целостности всех соединений

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.